



发式光功 放大器 卡

产品

发式 RT-BA 专 为单 光传 掺 光 光功 放大器，主 应 于 传 场
合。安 于 发 ，可以将传 备 换为 1550.12nm， 合后 PA 使 ；并将 入 功
提升，延 信号传 。

产品 性

- 工作 宽，支持 1310nm 和 1550nm 信号 入
- 出光功
- 成度 ，占 OSP 平台 1 准 位
- 可 性

产品

参	指	
	2.5G RT-BA	10G RT-BA
接收光	1260~1650nm	
接收光功	-7~+7dBm	-5~+7dBm
出光	1550.12±0.4nm	
出光功	17/19dBm	12/13dBm
容	3200ps/nm	1600ps/nm
噪声指	5.5dB	
控制 式	APC	
卡宽度	1 准功 位	
大功	20W	
光口 型	LC/UPC	